

DONNES TECHNIQUES LUMINAIRE COCKTAIL

Le luminaire COCKTAIL est composé d'une pièce rotomoulée dans laquelle a été intégré un module LED lumineux RVB, ainsi que les éléments nécessaires à la charge du module lumineux (cable USB-C, prise secteur et chargeur à induction aimanté adapté au module lumineux).

Pour voir les dimensions et données techniques de la pièce rotomoulée, [cliquez ci.](#)

Ce document détaille les informations techniques et de sécurité relatives au module lumineux et à la télécommande infrarouge reliée au module.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Prise adaptateur : 100V/240V AC ; 5VDC ; 1000mA
- Durée de la pile de la télécommande : +/- 1 an
- Module LED lumineux RVB :
 - Durée de la batterie lorsque module non utilisé : 2 mois
 - Durée de la batterie lorsque module en marche : 10 heures
 - Durée de la charge de la batterie : 4 à 6 heures

SPECIFICATION PRODUIT :

Fonctionne à l'électricité • Distance de contrôle télécommande ≈ 5mètres

Pour allumer la lampe - par mesure de sécurité, la lampe ne peut pas être allumée lorsque branchée :

1. Brancher le socle chargeur à induction, et poser la lampe dessus jusqu'à ce que le module lumineux situé en dessous de la lampe soit totalement aimanté au socle de chargement.
2. Une fois la charge faite (voir durée de chargement dans la rubrique DONNEES TECHNIQUES), débrancher et retirer le socle de chargement, et appuyer sur le bouton « ON/OFF » du module lumineux 2 à 3 secondes. Une lumière rouge doit y apparaître.
3. La télécommande peut être utilisée, pour choisir l'intensité et la couleur de la lumière diffusée. Vérifier tout d'abord que le plastique de sécurité de la pile de la télécommande a bien été retiré.

ATTENTION

Afin de ne pas créer un risque de feu ou choc électrique, les précautions d'usage doivent être considérées :

1. Utiliser uniquement le chargeur à induction ainsi que le câble du chargeur prévus et adaptés au module lumineux et fournis dans le kit COCKTAIL.
2. Lorsque le module est en charge, garder le module et ses accessoires de charge à distance des enfants.
3. Durant la charge du module lumineux, le luminaire et ses accessoires de charge doivent être maintenus à distance de source d'eau.

